






Zelf bellen:

- **Bij gebruik van de hoorn:**
Neem de hoorn van het toestel en toets het nummer in of voer eerst het nummer in en neem daarna de hoorn van het toestel
- **Bij gebruik van de handsfree functie:**
Wanneer de hoorn nog op het toestel ligt selecteer de lijntoets of selecteer de softtoets 'Nieuw gesprek' en voer het telefoonnummer in
- **Bij gebruik van een headset:**
Selecteer de  toets of selecteer de lijntoets 'Nieuw gesprek'. Voer het gewenste telefoonnummer in. Tijdens het gesprek is het mogelijk om te schakelen naar de hoorn, de headset  of handsfree. 

Een oproep beantwoorden:

- **Bij gebruik van de hoorn:**
Pak de hoorn van het toestel
- **Bij gebruik van de handsfree functie:**
Selecteer de 'Speakertoets',  de knipperende 'Lijntoets' of 'Opnemen'
- **Bij gebruik van de headset:**
Selecteer de 'Headsettoets' 

Een oproep weigeren:

- Met de softtoets 'weigeren' laat u de beller weten dat u niet bereikbaar bent
- Oproepen kunnen ook worden genegeerd door de 'Do Not Disturb' toets  te selecteren wanneer het toestel over gaat
- De beller kan nu eventueel een bericht inspreken (indien voicemail is geïnstalleerd). Zie **Voicemail** hoe de berichten uitgelezen kunnen worden

Een gesprek beëindigen:

- **Bij gebruik van de hoorn:**
Plaats de hoorn terug op het toestel of selecteer 'Einde gesprek'
- **Bij gebruik van de handsfree functie:**
Selecteer de 'Spekertoes' 
- **Bij gebruik van de headset:**
Selecteer de 'Headset' toets  of 'Einde gesprek'

De microfoon uitschakelen:


- Selecteer tijdens het gesprek de 'Mute toets' om de microfoon uit te schakelen
- Men hoort de gesprekspartner wel, maar deze hoort u niet

Een gesprek in de wachtstand zetten:



- Selecteer tijdens het gesprek op de 'Hold' toets of de softtoets 'Hold' in het display om het gesprek in de wachtstand te plaatsen
- Om het gesprek uit wachtstand te halen drukt u wederom op een van de 'Hold toetsen'

Een driegesprek voeren:

Tijdens het gesprek:

- Selecteer: 'Verzamelen' of de toets  voor het opzetten van het 2e gesprek (het 1e gesprek komt in de wachtstand)
- Bel de tweede partij
- Wanneer de tweede partij opneemt, selecteer dan nog een keer 'Verzamelen' om de gesprekken samen te voegen

Een gesprek doorverbinden:

- Selecteer tijdens het gesprek 'Overzetten' of de 'Transfertoets' 
- Het actieve gesprek wordt in de wachtstand gezet.
- Selecteer het nummer waar u naar wilt doorverbinden
- Selecteer: 'Blind' om zonder aankondiging door te verbinden naar iemand anders
- Wanneer men met vooraankondiging wil doorverbinden dan wacht u tot de andere partij de lijn aanneemt, selecteer nogmaals 'Overzetten' of de 'Transfertoets' 
- Het doorverbinden kan altijd onderbroken worden door 'Annuleren' te selecteren

Doorzenden:

- Selecteer de softtoets 'Doorzenden'
- Maak een keuze wanneer u wilt dat een gesprek doorgezonden wordt
- Vul het gewenste in- of externe nummer in bij verbinding

Niet storen instellen:

- Met het selecteren van de 'Do Not Disturb' toets kan men alle oproepen direct doorschakelen naar voicemail
- Wanneer men geen voicemail heeft, hoort de beller een in gesprekstoon

Niet storen opheffen:

- Selecteer nog een keer 'Do Not Disturb' om de functie op te heffen

Een Nummer herhalen:

- Selecteer de 'Redial' toets om het laatst gekozen nummer te herhalen

Informatie over de gesprekken.


- Selecteer de 'Menu' toets 
- Selecteer: (1) 'Kenmerken'
- Selecteer: (3) 'Telefoonlijsten'
- Selecteer vervolgens met de cijfertoetsen of de pijltjestoetsen  één van de 'gesprekken-lijsten'
- Met de toets 'wissen' wist u de betreffende lijst

Voicemail:

- Voicemails worden, indien dit geconfigureerd is doorgestuurd naar uw vooraf aangegeven @mailadres

Het telefoonboek:

Om een contact toe te voegen aan het lokale telefoonboek

- Selecteer: 'Directories' 
- Selecteer: (1) 'Contactdirectory'
- Selecteer: 'Meer' daarna 'Toevoegen' om een contact toe te voegen
- Voer de voor- en/of achternaam in via het toetsenbord
- Selecteer de toets '1/A/a' om de tekst te wijzigen tussen cijfers, hoofdletters en kleine letters
- Gebruik de pijltjestoetsen om te wijzigen
- Selecteer: 'Opslaan' om de gemaakte instellingen op te slaan
- Selecteer: 'Terug' om het menu te verlaten

Contacten zoeken:

- Selecteer de toets 'Directories' 
- Selecteer (1) 'Contactdirectory'
- Selecteer: 'Meer' en vervolgens 'Zoeken'
- Gebruik het toetsenbord en voer de eerste letters van de voor- of de achternaam in
- Selecteer 'Zoeken' om in de gids te zoeken
- Selecteer vervolgens met de pijltjes toetsen het gewenste contact om te bellen

Contacten aanpassen:

- Druk op de toets Directories 
- Selecteer: (1) 'Contactdirectory'
- Zoek met de pijltjestoetsen de gewenste contactpersoon om aan te passen
- Selecteer: 'Bewerken' om de gegevens van de contactpersoon aan te passen
- Selecteer: 'Opslaan'
- Selecteer: 'Terug' en vervolgens 'Afsluiten' om terug te keren naar het hoofdscherm


Volume aanpassen:



- Wanneer er geen gesprek gevoerd wordt, dient de toets om het volume van de beltoon aan te passen
- Druk op de + of de – om tijdens een gesprek het volume van de hoorn, de headset of de speaker aan te passen


Beltoon (ringtone):

Het is mogelijk om uit verschillende beltonen te kiezen. Dit gaat via het 'Menu'. U kunt selecteren met de softtoets 'selecteren' of het vinkje tussen de pijltjes toetsen.

- Druk op de Menu toets. 
- Selecteer: (3) 'Instellingen'
- Selecteer: (1) 'Basis'
- Selecteer: (5) 'Beltype' en 'selecteren'
- Gebruik de pijltoetsen om de gewenste beltoon te selecteren
- Selecteer: 'Afspelen' om de beltoon te beluisteren
- Druk op 'Selecteren' om de beltoon in te stellen
- Druk op 'Menu' om terug te keren naar het hoofdscherm

Headset instellen:


Om met een headset gesprekken aan te kunnen nemen dient u een aantal instellingen te wijzigen:

- Druk op de menu toets 
- Selecteer: (3) 'Instellingen'
- Selecteer: (1) 'Basis'
- Selecteer: (1) 'Voorkeuren'
- Selecteer: (1) 'Headset'
- Selecteer: (1) 'Headset instellingen'
- Selecteer: (2) 'Ingeschakeld'
- Om de headset functie uit te schakelen herhaalt u bovenstaande stappen en selecteert u 'Uitgeschakeld'


Toestel herstarten:

Soms is het nodig dat het toestel herstart moet worden voor software updates, ophalen van configuraties, etc.

Er zijn 2 mogelijkheden:

1. Selecteer Menu, 
Selecteer: (1) 'Instellingen'
Selecteer: (3) 'Basis instellingen'
Selecteer: (8) 'Telefoon opnieuw starten'
2. Spanning uit en aan zetten. (aansluitsnoer tijdelijk losnemen)
3. Het toestel zal herstarten en na het laden van de diverse bestanden weer gebruiksklaar zijn

Display contrast instellen:

- Selecteer de 'Menu' toets 
- Selecteer: (1) 'Instellingen'
- Selecteer: (1) 'Basis'
- Selecteer: (2) 'Contrast'
- Selecteer: 'Omlaag, Omhoog' of de pijltjestoetsen om het contrast bij te stellen
- Selecteer: 'Ok' om de instellingen te accepteren
- Selecteer: 'Menu' om terug te keren naar het hoofdscherm

